

## Δακτυλικός Αναγνώστης LAN - Μαύρος

Τοποθετώντας στο σύστημα το CM728 δίνετε την δυνατότητα στον χρήστη να ελέγχει το σύστημα ή να ελέγχει κάποια πόρτα απλώς παρουσιάζοντας το δάκτυλό του στον αναγνώστη. Ο αναγνώστης ενσωματώνει την τεχνολογία 3D pixel για την ανάγνωση του δακτυλικού και έτσι μπορεί να διαβάσει ακόμη και βρεγμένα δάκτυλα. Η σκληρή επίστρωση του αισθητήρα τον προστατεύει από γρατζουνιές και την καθημερινή φθορά και προσφέρει πάνω από 15KV ηλεκτροστατικής απομόνωσης. Το CM728 έχει πάνω του ένα κόκκινο, πράσινο και ένα μπλε LED ένδειξης που σας πληροφορούν για την κατάσταση του συστήματος (Οπλισμένο/ Αφοπλισμένο) και για την κατάσταση της θύρας. Για απλοποίηση της συνδεσμολογίας έχει πάνω του και είσοδο

για μπουτόν εξόδου. Επίσης, έχει ένα μεγάλο μπλε LED στην θέση που ο χρήστης τοποθετεί το δάκτυλο του, για ένδειξη ανάγνωσης του δακτύλου. Ο αναγνώστης ενσωματώνει την τεχνολογία Haptic(Δόνηση) κατά την ανάγνωση του δακτύλου.

Σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα, τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών αποθηκεύονται στην κεντρική μονάδα και όχι στον αναγνώστη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι χρήστες να μην είναι αναγκασμένοι να καταχωρήσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα σε όλους τους αναγνώστες, παρά μόνο σε ένα από όλους.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα αποθηκεύονται και στο πρόγραμμα VisionLink όταν κάνετε λήψη των δεδομένων της μονάδας δίνοντας σας την δυνατότητα να τα μεταφέρετε και σε άλλες μονάδες αν χρειαστεί. Μπορείτε να προγραμματίσετε διάφορα χαρακτηριστικά στο μενού Συσκευές- Πληκτρολόγιο και Καρταναγνώστες. Τέλος οι προσβάσεις των χρηστών καταχωρούνται στο ιστορικό του πίνακα για δική σας αναφορά και επίβλεψη αν χρειαστεί.

Συμβατότητα CM728		
Πίνακας	Έκδοση	Μέγιστος Αριθμός
Vision-X	> 2.00	Μέχρι 16
Vision-GRAPHIC	> 2.00	Μέχρι 16



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- LED ένδειξης θύρας και συναγερμού
- Τεχνολογία Haptic(Δόνηση) κατά την ανάγνωση δακτύλου
- Υψηλή προστασία από αντιγραφή και αντικατάσταση
- Ενσωματωμένο Buzzer για ηχητική ειδοποίηση κατά τον συναγερμό
- Τα δακτυλικά αποτυπώματα μοιράζονται αυτόματα σε όλους τους αναγνώστες.
- Μοντέρνος σχεδιασμός για κάθε χώρο
- Ενσωματωμένο Tamper
- Ενσωματωμένη έξοδος ελέγχου θύρας και μπουτόν εξόδου
- Διατίθεται και σε λευκό χρώμα (CM729)
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του Buzzer
- 3 Χρόνια εργοστασιακής εγγύησης

Οραμά Μας Η Δική Σας Ασφάλεια



**Κόκκινο και Πράσινο LED Κατάστασης Υποσυστήματος**

Οι ενδείξεις σας δείχνουν τη κατάσταση του υποσυστήματος και θα είναι σβηστές αν δεν έχει προγραμματιστεί υποσύστημα για τον αναγνώστη

**Μπλε Ένδειξη Κατάστασης Θύρας**

Η ένδειξη σας δείχνει την κατάσταση της θύρας: κλειδωμένη, ξεκλειδωτη, σε παράκαμψη. Η ένδειξη είναι σβηστή αν δεν ελέγχει θύρα.

**Περιοχή Ανάγνωσης**

Το δάκτυλο θα πρέπει να τοποθετηθεί εδώ και θα πρέπει να καλύψει ολόκληρη την περιοχή αυτή κατά μήκος του αισθητήρα. Δεν χρειάζεται να ασκείτε πίεση με το δάκτυλο.

**Εξοχή Τοποθέτησης Δακτύλου**

Μικρή εξοχή για βοήθεια σωστής τοποθέτησης δακτύλου.

**Μπλε Ένδειξη Κατάστασης**

Αυτή η ένδειξη υποδηλώνει ότι ο αναγνώστης είναι έτοιμος για ανάγνωση  
**Αναβόσβημα:** Ο αναγνώστης είναι απασχολημένος  
**Σβηστό:** Ο αναγνώστης δεν είναι έτοιμος

**Δόνηση & Ηχητική Ειδοποίηση**

Ο αναγνώστης δίνει ένα σύντομο ήχο και δονείται κατά την επιτυχή ανάγνωση του δακτύλου. Ένας βραχύς ήχος θα ακουστεί σε αποτυχία ανάγνωσης.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



<b>Συσκευή</b>	CM728 Αναγνώστης LAN δακτυλικού αποτυπώματος - Μαύρος(Διαθέσιμος και σε λευκό CM729)
<b>Τάση Τροφοδίας</b>	10.0V D.C. - 14.5V D.C. @100mA
<b>Έξοδος Κλειδαριάς</b>	Έξοδος ανοικτού συλλέκτη, αρνητικής εντολής - 500mA
<b>Είσοδος Μπουτόν Εξόδου</b>	Είσοδος αρνητικής εντολής (0v) Δυνατότητα απενεργοποίησης
<b>Θερμοκρασία-Υγρασία Λειτουργίας</b>	-30° ~ 55° C (-22° to +185° F). Υγρασία 5% ~ 85% στους 30°C (86°F).
<b>Εγγύηση</b>	3 Χρόνια απο την ημερομηνία κατασκευής
<b>Διαστάσεις</b>	74mm (W), 23mm (D), 116mm (H)



**DIGIFLEX PTY LTD**  
www.digiflex.com.au



Διανέμεται από την



www.elasys.gr



Κάποια χαρακτηριστικά ίσως να μην είναι διαθέσιμα στις αρχικές εκδόσεις